

# Duvara Montaj için Muhafazalar

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji



- Yüzeğe, gömme veya 482,6 mm (19 inç) raflara montaj
- Modüler sistem

Tüm uygulamalar için çeşitli tasarımlarda duvara montaj muhafazaları bulunmaktadır. Duvar kalınlığına kadar çeşitli derinliklerle yüzeğe ya da gömme montaj modelleri bulunmaktadır ve 482,6 mm (19 inç) raflara monte edilebilirler. Modüler sistem ile tesisat kolayca genişletilebilir.

## İşlevler

### Muhafaza tasarımları ve kombinasyonları

Temel ünite olarak iki adet duvara montaj muhafazası bulunmaktadır:

- HCP 0006 A (6 modül için) veya
- HBC 0010 A (10 modül için)

Bu muhafazalara, kontrol panelinin merkezi ögesi olarak Panel Denetleyicisi bulunan bir MPC İşletim ve Ekran Ünitesi takılabilir.

HCP 0006 A ve HBC 0010 A temel muhafazaları, özel gereksinimlerin karşılanması amacıyla aşağıdaki donanımla genişletilebilir:

- 12 ek modül için HBE 0012 A Modüler Uzatma Muhafazası, 2 x 12 V/28 Ah pil
- Ek güç kaynakları ve 12 V/28 Ah piller için PSS 0002 A veya PSB 0004 A Güç Kaynağı Muhafazaları
- DIB 0000 A Dağıtım Kutusu, Çerçeveye Montaj.

### Donanım sınırları

Montaj seçeneği ve maksimum sayılar:

- Modüller
- Panel rayları (küçük: PRS 0002 A, büyük: PRD 0004 A)

Muhafaza tipi	Modüller	PRS 0002 A	PRD 0004 A
HCP 0006 A	6	1	1
HBC 0010 A	10	1	2
HBE 0012 A	12	-	3
PSS 0002 A	-	-	-
PSB 0004 A	-	-	-
DIB 0000 A	-	-	-

Montaj seçeneği ve maksimum sayılar:

- Panel Denetleyicisine Sahip MPC Çalıştırma ve Ekran Birimi
- UPS Güç Kaynakları
- Piller

Muhafaza tipi	MPC	Güç kaynakları	Piller
HCP 0006 A	1	1	2 x 28 Ah
HBC 0010 A	1	1	2 x 28 Ah
HBE 0012 A	-	1	2 x 28 Ah
PSS 0002 A	-	1	2 x 28 Ah

PSB 0004 A	-	1	4 x 28 Ah
DIB 0000 A	-	-	-

DIB 0000 A Çerçeveye Montaj Dağıtım Kutusu, bir dağıtım rayı ile donatılmıştır ve terminal bantlarını monte etmek için kullanılmaktadır.

### Montaj tipleri

Çeşitli montaj tipleri mümkündür:

- Yüze montaj
- Çeşitli montaj derinlikleri ile gömme montaj (duvar kalınlığına kadar)
- 482,6 mm (19 inç) raflara montaj.

Yüze montaj uygulamasında muhafazalar doğrudan duvara monte edilir. Diğer tüm montaj tipleri için özel montaj setleri gereklidir.

Muhafazalarda hazır kablo kovanları bulunmaktadır. Duvara monte muhafazalarda yalnızca 12 V/28 Ah piller kullanılabilir.

### 482,6 mm (19 inç) raflara montaj

Her duvar montaj muhafazası için FRK 0019 A Montaj seti gereklidir.

### Ön kapaklar

Muhafazalar aynı zamanda şeffaf ön kapaklarla da donatılabilir. Muhafazalar, darbelere dayanıklı plastikten üretilmiştir ve sol ya da sağ tarafında birer kilit bulunan iki farklı boyda bulunmaktadır.

Muhafaza tipi	Ön Kapak, kilit sağ tarafta	Ön Kapak, kilit sol tarafta
HCP 0006 A	FDT 0000 A	FDT 0003 A
HBC 0010 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A
HBE 0012 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A

### Kurulum/yapılandırma notları

- Tüm muhafazalarda, en sık kullanılan çaplarda (22 mm, 35 mm, 44 mm) kablo kovanları bulunmaktadır.
- Kablolar için hazır delikler dikkatli bir şekilde oluşturulmalıdır.
- FACP temiz ve kuru bir kapalı mekanda monte edilip çalıştırılmalıdır.

### Teknik özellikler

#### Mekanik

Muhafaza malzemesi	Saç çelik, boyalı
Muhafaza rengi	Açık gri, RAL 7015 Ön: antrasit gri, RAL 7016
Boyutlar	
• HCP 0006 A	Yaklaşık 638 x 440 x 149 mm
• HBC 0010 A ve HBE 0012 A için	Yaklaşık 840 x 440 x 149 mm
• PSB 0004 A	Yaklaşık 502 x 440 x 149 mm

• PSS 0002 A ve DIB 0000 A için	Yaklaşık 267 x 440 x 149 mm
Ağırlık	
• HCP 0006 A	Yaklaşık 12,5 kg
• HBC 0010 A ve HBE 0012 A için	Yaklaşık 17 kg
• PSB 0004 A	Yaklaşık 11,4 kg
• PSS 0002 A ve DIB 0000 A için	Yaklaşık 6,4 kg

### Sipariş bilgileri

**HCP 0006 A 6 modüllü muhafaza, duvara monte** yüze, gömme veya 482,6 mm (19 inç) raflara montaj için  
Sipariş numarası **HCP 0006 A**

**HBC 0010 A 10 modüllü muhafaza, duvara monte** yüze, gömme veya 482,6 mm (19 inç) raflara montaj için  
Sipariş numarası **HBC 0010 A**

**HBE 0012 A Uzatma muhafazası, duvara monte** yüze, gömme veya 482,6 mm (19 inç) raflara montaj için  
Sipariş numarası **HBE 0012 A**

**PSS 0002 A Güç kaynağı muhafazası, küçük, duvar** yüze, gömme veya 482,6 mm (19 inç) raflara montaj için  
Sipariş numarası **PSS 0002 A**

**PSB 0004 A Güç kaynağı muhafazası, büyük duvar** yüze, gömme veya 482,6 mm (19 inç) raflara montaj için  
Sipariş numarası **PSB 0004 A**

**DIB 0000 A Dağıtım kutusu** yüze, gömme veya 482,6 mm (19 inç) raflara montaj için  
Sipariş numarası **DIB 0000 A**

---

**Aksesuarlar**

**FRK 0019 A 19" raflar için montaj seti, duv. monte**  
Duvara montajlı muhafaza için  
Sipariş numarası **FRK 0019 A**

---

**FDT 0000 A Kapı, sağ kilit, çerçeveye monte**  
Kilit sağ tarafta  
Sipariş numarası **FDT 0000 A**

---

**FDT 0003 A Sol kapı kilidi, çerçeveye monte**  
Kilit sol tarafta  
Sipariş numarası **FDT 0003 A**

---

**FDT 0001 A Sağ kapı kilidi, duvara monte**  
Kilit sağ tarafta  
Sipariş numarası **FDT 0001 A**

---

**FDT 0002 A Sol kapı kilidi, duvara monte**  
Kilit sol tarafta  
Sipariş numarası **FDT 0002 A**

---

**Temsilci:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com